

Connettori telefonici RJ12 6P6C

Connettore telefonico modulare RJ12 6P6C



Specifiche principali

Nome del prodotto	Connettore telefonico modulare RJ12 6P6C, contatti placcati in oro e corpo trasparente in policarbonato
Interfaccia	Spina modulare maschio a 6 posizioni e 6 contatti (6P6C).
Nome comune	RJ12 (codice jack formale registrato RJ25)
Alloggiamento	Policarbonato trasparente

Riepilogo del prodotto

Connettore telefonico modulare RJ12 6P6C con sei contatti placcati in oro e corpo trasparente in policarbonato. Per cavi piatti a sei conduttori usati con PBX e telefoni multilinea. Specifica 6P6C per distinguerlo dalle versioni 6P4C e 6P2C.

Pagina del prodotto:<https://www.cnplugs.com/it/product/rj12-6p6c-gold-plated-telephone-modular-plug-it/>**Categoria:** Connettori telefonici RJ12 6P6C

Contatti e supporto tecnico

E-mail	austin@cnplugs.com
Telefono / WhatsApp	+86 134 2850 9915
Orario di lavoro	Lunedì-sabato, 08:30-18:00 (UTC+8)
Pagina dei contatti	www.cnplugs.com/contact-us/

Dettagli del prodotto

Spina modulare RJ12 6P6C trasparente con sei contatti dorati

Questo connettore telefonico modulare trasparente 6P6C ha sei posizioni e sei contatti placcati in oro. È progettato per cavi telefonici piatti a sei conduttori usati con linee PBX, sistemi interfonici e telefoni multilinea. Non è un connettore Ethernet 8P8C né un connettore per ricevitore 4P4C (RJ9/RJ10/RJ22).

Prima di ordinare un connettore a sei posizioni, verifica che siano necessari tutti e sei i contatti. Questo modello è diverso dal [connettore RJ11 6P4C](#) (quattro contatti) e dal [connettore RJ11 6P2C](#) (due contatti). Per Ethernet, consulta la gamma di [connettori modulari RJ45 8P8C](#).

Perché 6P6C: tre paia in un naso a sei posizioni

Sei contatti trasportano tre coppie punta/anello. I sistemi chiave e molte stazioni PBX utilizzano le coppie extra per la segnalazione della lampada, i cavi funzionali e un secondo percorso vocale, motivo per cui i cavi della stazione sono a sei conduttori. Una spina 6P4C trasporta due coppie; una spina 6P2C ne porta uno. L'interfaccia appartiene a [jack registrato](#) famiglia: 6P6C è formalmente il codice RJ25, mentre cataloghi e acquirenti lo chiamano comunemente RJ12. IL [connettore modulare](#) il naso ha la stessa faccia a sei posizioni di RJ11, quindi questa spina si accoppia fisicamente con i jack RJ11 e le porte del sistema chiave; è il cablaggio dell'apparecchiatura, non la plastica, a decidere se il collegamento è corretto.

Un dettaglio pratico: poiché tutte e sei le cavità sono caricate, non ci sono posizioni vuote né riempitivi da specificare. Gli acquirenti che abbandonano le foto 6P4C non dovrebbero aspettarsi i piccoli chip di riempimento trasparenti visti sulle spine parzialmente caricate.

Lame d'oro, cavo piatto e la matrice giusta

I contatti sono in oro su nichel su lega di rame o bronzo fosforoso, come un IDC a 2 o 3 poli, quindi sia i conduttori telefonici solidi che quelli intrecciati da 26–28 AWG reggono dopo la crimpatura. Il cavo tipico è un cavo piatto satinato a sei conduttori, 26 AWG nella maggior parte delle specifiche OEM. È necessaria una matrice di crimpatura modulare 6P; uno strumento Ethernet solo 8P8C ha la cavità sbagliata e danneggerà il naso. Crimpare il dispositivo di aggancio con le lame dorate rivolte verso l'operatore e seguire lo schema di cablaggio del sistema chiave o del PBX per l'ordine da coppia a posizione, che varia in base alla piattaforma.

Questa spina non è schermata ed è di classe segnale vocale/a bassa velocità. Valori nominali tipici di questa famiglia: segnale da circa 1,5 A/125 V CA, resistenza di contatto nell'ordine delle decine di milliohm, oltre 750 cicli di accoppiamento, in interni da -10 °C a +60 °C. Non specificarlo per Ethernet o PoE. Le piste all'aperto o sul bagnato necessitano di una custodia protetta, non di un rivestimento dorato più spesso.

Dove gli acquirenti utilizzano spine modulari 6P6C

I cavi delle stazioni del sistema chiave e i cavi della console PBX costituiscono il volume principale. Pannelli citofonici e di ingresso, cavi telefonici multilinea, cavi di allarme e POS che gestiscono più di due coppie e borse di ricambio per la costruzione di MRO completano la domanda. Gli ambienti commerciali asciutti interni sono l'impostazione predefinita.

Come scrivere il PO

Stato: spina modulare RJ12 6P6C, placcata oro, PC trasparente, sei contatti. Scrivendo solo "RJ11" lascia aperto il conteggio dei contatti e può arrivare come 6P2C o 6P4C. Non scrivere mai "RJ45" o "spina modulare Cat6" per lavori telefonici: quelli sono 8P8C e non si adattano a un die 6P o a una presa telefonica.

Specifiche tecniche

Specificazione	Valore pubblicato
Nome del prodotto	Connettore telefonico modulare RJ12 6P6C, contatti placcati in oro e corpo trasparente in policarbonato
Interfaccia	Spina modulare maschio a 6 posizioni e 6 contatti (6P6C).
Nome comune	RJ12 (codice jack formale registrato RJ25)
Alloggiamento	Policarbonato trasparente
Contatti	6 lame placcate oro (tutte le posizioni caricate)
Schermatura	Non schermato
Terminazione	Crimpatura IDC, matrice 6P
Filo (tipico)	Cavo telefonico piatto satinato a 6 conduttori 26-28 AWG
Dovere	Principali sistemi telefonici, stazioni PBX, console intercomunicanti, cavi multilinea
Non per	8P8C Ethernet/Cat5e-Cat8; Ricevitore 4P4C se non diversamente specificato
Classe elettrica (tipica)	Segnale 1,5 A / 125 V CA; $\geq$ 750 cicli di accoppiamento
OEM/ODM	Spessore oro, fratelli 6P2C / 6P4C, quantità di sacchetti, cartoni misti