

Wtyki RJ11 (4P4C / 6P4C)

Wtyczka telefoniczna 6P4C RJ11 | Złote styki, przezroczysty komputer, masowy OEM



Najważniejsze dane techniczne

Nazwa produktu	Modułowy wtyk telefoniczny RJ11 6P4C, pozłacany, główka z przezroczystego kryształu
Interfejs	Wtyk modułowy męski 6-pozycyjny, 4-stykowy (6P4C).
Nazwa zwyczajowa	RJ11 (obciążenie 4-przewodowe)
Mieszkania	Przezroczysty poliwęglan

Opis produktu

- Przezroczysta męska wtyczka modułowa 6P4C RJ11 — cztery złote styki w sześciopozycyjnej obudowie telefonu
- Pozłacane ostrza do przewodów POTS, modemów ADSL/VDSL, przewodów faksowych i komunikatorów alarmowych
- Przezroczysty korpus z poliwęglanu, dzięki czemu operatorzy mogą sprawdzić osadzenie przewodów przed zaciśnięciem
- Zaciskanie IDC dla typowego 4-żyłowego płaskiego kabla telefonicznego 26-28 AWG
- Nieekranowana wtyczka modułowa dźwiękowa — a nie wtyczka Ethernet 8P8C
- Standardowy nosek 6P pasuje do gniazd ściennych RJ11 i portów modemu
- Masowe opakowania OEM dla fabryk sznurków, producentów OEM zabezpieczeń i pojemników MRO
- Grubość złota, wypełniacze w niewykorzystanych pozycjach i liczba worków na życzenie

Strona produktu:

<https://www.cnplugs.com/pl/product/rj11-6p4c-gold-plated-telephone-modular-plug-pl/>

Kategoria: Wtyki RJ11 (4P4C / 6P4C)

Kontakt i wsparcie techniczne

E-mail	austin@cnplugs.com
Telefon / WhatsApp	+86 134 2850 9915
Godziny pracy	Poniedziałek-sobota, 08:30-18:00 (UTC+8)
Strona kontaktowa	www.cnplugs.com/contact-us/

Szczegóły produktu

Przezroczysta wtyczka modułowa RJ11 6P4C z czterema złotymi stykami

Ta część to przezroczysta 6-pozycyjna, 4-stykowa wtyczka modułowa telefoniczna – wtyczka modułowa na płaskim kablu telefonicznym. Cztery złote ostrza znajdują się pośrodku sześciopozycyjnego noska, dzięki czemu wtyczka nadal współpracuje z gniazdem RJ11, gdy obciążone są tylko cztery przewody. Nie jest to wtyczka Ethernet 8P8C Cat5e/Cat6/Cat7 ani wtyczka słuchawkowa 4P4C (RJ9 / RJ10 / RJ22). Producenci okablowania, producenci OEM paneli zabezpieczających i nabywcy MRO telekomunikacyjnego używają go do zakańczania 4-żyłowego kabla płaskiego do telefonów analogowych, końcówek modemów ADSL/VDSL, faksów i komunikatorów alarmowych.

Zespoły zakupowe poszukujące wtyczki RJ11 6P4C, połączanej wtyczki modułowej telefonicznej lub 4-pinowego modułowego złącza telefonicznego określają ten SKU zamiast wtyczki sieciowej 8P8C. Aby zapoznać się z pracą w sieci Ethernet, zobacz nasze [Wtyki modułowe RJ45 8P8C](#). Informacje na temat kręconych końcówek przewodu słuchawki można znaleźć w pkt [Wtyki RJ9 4P4C](#). Dla ekranowanych głowic 10G zob [Wtyki Cat7 STP RJ45](#).

Dlaczego 6P4C, a nie 6P2C lub 8P8C

Obudowa sześciopozycyjna to czoło RJ11 stosowane w płytkach ściennych i gniazdach modemowych. Ładowanie czterech styków (6P4C) zawiera końcówkę/pierścień plus drugą parę do przesyłania danych, linii dla gości lub alarmu. 6P2C ładuje tylko parę środkową dla pojedynczej linii analogowej. 6P6C (RJ12) ładuje wszystkie sześć dla systemu klucza lub niektórych przewodów PBX. Nie podłączaj tej 4-stykowej wtyczki do kanału danych Cat6: geometria to telefon, liczba złota wynosi cztery i nie ma separatora par dla 250 MHz.

Interfejs należy do [zarejestrowanej rodziny jack](#). RJ11 w polu zwykle oznacza 6P2C lub 6P4C [złącze modułowe](#). Przezroczysty korpus z poliwęglanu pozwala przychodzącej kontroli jakości sprawdzić, czy wszystkie cztery przewody dotarły do złotych ostrzy, zanim narzędzie się zamknie. Nieużywane zewnętrzne pozycje obudowy 6P mogą być dostarczane puste lub z plastikowymi wypełniaczami — małe przezroczyste wióry na zdjęciach to typowe nieużywane elementy wnętrza lub przewodnicy z narzędzia 6P, a nie drugiego typu złącza.

Złote ostrza, płaski kabel i prawa matryca

Styki są wykonane ze złota na niklu na stopie miedzi lub brązie fosforowym, zwykle 2- lub 3-bolcowym IDC, dzięki czemu zarówno lity, jak i linkowy przewód telefoniczny 26–28 AWG trzyma się po zaciśnięciu. Użyj płaskiego 4-żyłowego kabla stacyjnego (26 AWG to typowa specyfikacja OEM). Wymagana jest modułowa matryca do zaciskania 6P; narzędzie Ethernet 8P8C zmiażdży mniejszy nos. Zatrząsk do góry, złoty w stronę operatora, T/R w dwóch środkowych pozycjach, chyba że instrukcja modemu mówi inaczej.

Wtyczka ta jest nieekranowana i posiada klasę transmisji głosu/wolnej prędkości transmisji danych. Typowe wartości znamionowe w tej rodzinie: sygnał około 1,5 A / 125 VAC, rezystancja styku w dziesiątkach miliomów, 750 cykli łączeniowych, temperatura wewnętrzna od -10°C do +60°C. Nie określaj tego dla PoE lub 10G. Krople zewnętrzne lub mokre wymagają innej obudowy, a nie grubszego złotego błysku.

Gdzie kupujący używają wtyczek modułowych 6P4C

Słuchawka telefoniczna montowana do ściany to często 4P4C przy słuchawce i 6P4C przy ścianie. Ten SKU to koniec ściany / modemu / alarmu. Typowe prace: fabryczne linie telefoniczne, pigtaile modemu ADSL, porty analogowe faksu i POS, przewody komunikatora sygnalizacji pożaru i zapasowe torby do budowy MRO.

Domyślną opcją jest sucha reklama w pomieszczeniach.

Specyfikacje techniczne

Wyślij typ kabla (płaski lub okrągły), AWG, 6P2C / 6P4C / 6P6C i roczną ilość do [biurko inżynierskie](#). Zwróćmy specyfikację zaciskania i torebkę z próbkami.

Jak napisać PO

Stan: Wtyk modułowy RJ11 6P4C, złożony, przezroczysty PC, 4 styki. Nie pisz „RJ45” ani „wtyczka modułowa Cat6”. Są to modele 8P8C i nie będą pasować prawidłowo do matrycy 6P ani gniazda telefonicznego.

Często zadawane pytania

Czy to jest RJ11 czy RJ45?

RJ116P4C. Cztery złote styki. RJ45 ma osiem styków i szerszy nosek. Nie są one wymienne.

6P4C czy 4P4C?

Obudowa ta to 6-pozycyjny wtyk telefoniczny z obciążonymi czterema stykami. 4P4C to mniejsza wtyczka słuchawki. Jeśli kończysz kręcony przewód w słuchawce, zamów 4P4C. Jeśli kończysz przewód liniowy na ścianie lub modemie, zamów 6P4C.

Czy będzie działać na modemie DSL?

Tak, w przypadku przewodu ściennego analogowego/DSL wykorzystującego gniazdo RJ11. Nie zastępuje Ethernet RJ45 po stronie LAN modemu.

Jakiego narzędzia potrzebuję?

Modułowe narzędzie do zaciskania z matrycą 6P (RJ11/RJ12). Narzędzie obsługujące wyłącznie Ethernet 8P to niewłaściwa wnąka.

Czy możesz załadować 2 lub 6 kontaktów w tym samym korpusie?

Tak, jako rodzeństwo SKU: 6P2C i 6P6C. Ten sam przejrzysty komputer, inna liczba złota. Powiedz, które w zapytaniu ofertowym.

Marka prywatna?

Znak torby lub pudełka, grubość złota i mieszane kartony [wtyczki modułowe telefoniczne](#) są standardowymi opcjami OEM.

Dane techniczne

Specyfikacja	Opublikowana wartość
Nazwa produktu	Modułowy wtyk telefoniczny RJ11 6P4C, połączany, główka z przezroczystego kryształu
Interfejs	Wtyk modułowy męski 6-pozycyjny, 4-stykowy (6P4C).
Nazwa zwyczajowa	RJ11 (obciążenie 4-przewodowe)
Mieszkania	Przezroczysty poliwęglan
Łączność	4 połączane ostrza (położenie środkowe)
Zastawianie	Nieekranowany
Zakończenie	Zacisk IDC, matryca 6P
Drut (typowy)	26–28 AWG, płaski 4-żyłowy kabel telefoniczny
Obowiązek	POTS, modem ADSL/VDSL, fax, komunikator alarmowy
Nie dla	8P8C Ethernet / Cat5e – Cat8; Słuchawka 4P4C, jeśli nie określono inaczej
Klasa elektryczna (typowa)	Sygnał 1,5 A / 125 VAC; ≥ 750 cykli łączenia
OEM/ODM	Grubość złota, rodzeństwo 6P2C / 6P6C, wypełniacze, ilość w torebce