

Разъемы RJ11 (4P4C/6P4C)

6P4C Телефонный разъем RJ11 | Золотые контакты, прозрачный ПК, OEM ОПТОМ

**Основные характеристики**

Элемент	Спецификация
Название продукта	RJ11 6P4C позолоченный модульный телефонный разъем, прозрачная головка
Интерфейс	6-позиционный модульный штекер с 4 контактами (6P4C)
Общее имя	RJ11 (4-проводная нагрузка)

Описание продукта

1. Прозрачный модульный штекер RJ11 6P4C — четыре золотых контакта в шестиконтактном телефонном корпусе.
2. Позолоченные контакты для проводов POTS, модемов ADSL/VDSL, факсов и коммуниторных шнуров системы сигнализации.
3. Прозрачный корпус из поликарбоната, позволяющий операторам проверять посадку проводника перед обжатием.
4. Обжим IDC для типичного плоского 4-жильного телефонного кабеля сечением 26–28 AWG.
5. Неэкранированная телефонная вилка голосового класса, а не разъем Ethernet 8P8C.
6. Стандартный 6-контактный разъем подходит для настенных розеток RJ11 и модемных портов.
7. Оптовая OEM-упаковка для заводов по производству шнуров, OEM-производителей систем безопасности и контейнеров для ремонта и ремонта.
8. Толщина золота, наполнители для неиспользованных мест и количество пакетов по запросу.

Страница продукта:<https://www.cnplugs.com/ru/product/rj11-6p4c-gold-plated-telephone-modular-plug-ru/>**Категория:** Разъемы RJ11 (4P4C/6P4C)**Контакты и техническая поддержка**

Электронная почта	austin@cnplugs.com
Телефон / WhatsApp	+86 134 2850 9915
Часы работы	Понедельник–суббота, 08:30–18:00 (UTC+8)
Страница контактов	www.cnplugs.com/contact-us/

Описание и сведения о продукте

Прозрачный модульный разъем RJ11 6P4C с четырьмя позолоченными контактами.

Эта деталь представляет собой прозрачную 6-позиционную 4-контактную телефонную модульную вилку — телефонную вилку на плоском телефонном шнуре. Четыре золотых контакта расположены в центре шестипозиционного наконечника, поэтому вилка по-прежнему соединяется с разъемом RJ11, хотя загружены только четыре проводника. Это не вилка Ethernet 8P8C Cat5e/Cat6/Cat7 и не вилка телефонной трубки 4P4C (RJ9/RJ10/RJ22). Производители шнуров, производители охранных панелей и покупатели телекоммуникационных услуг используют его для оконцовки 4-проводного плоского стационарного кабеля для аналоговых телефонов, модемов ADSL/VDSL, факсов и коммуникаторов сигнализации.

Группы по закупкам, ищущие вилку RJ11 6P4C, позолоченную телефонную вилку или 4-контактный модульный телефонный разъем, будут указывать этот артикул вместо сетевой вилки 8P8C. Информацию о работе Ethernet см. в нашей [Модульные вилки RJ45 8P8C](#). Информацию о витых концах шнура трубки см. [Разъемы RJ9 4P4C](#). Информацию об экранированных головках 10G см. [Вилки Cat7 STP RJ45](#).

Почему 6P4C, а не 6P2C или 8P8C

Шестипозиционный корпус представляет собой лицевую панель RJ11, используемую на настенных панелях и модемных разъемах. Четыре контакта (6P4C) содержат наконечник/кольцо плюс вторую пару для данных, гостевой линии или сигнализации. 6P2C загружает только центральную пару одной аналоговой линии. 6P6C (RJ12) загружает все шесть для системных ключей или некоторых выводов UATC. Не ставьте эту 4-контактную вилку на канал передачи данных Cat6: геометрия телефонная, количество золота четыре, разделителя пары на 250 МГц нет.

Интерфейс принадлежит [зарегистрированный домкрат](#) семья. RJ11 в полевых условиях обычно означает 6P2C или 6P4C. [модульный разъем](#). Прозрачный корпус из поликарбоната позволяет входящему контролю качества видеть, что все четыре проводника достигли золотых ножей до того, как инструмент закроется. Неиспользуемые внешние позиции корпуса 6P могут поставляться пустыми или с пластиковыми наполнителями — небольшие прозрачные сколы на фотографиях представляют собой типичные неиспользуемые полости или детали направляющих инструмента 6P, а не разъем второго типа.

Золотые лезвия, плоский кабель и правильная матрица

Контакты выполнены из золота с никелем на медном сплаве или фосфористой бронзы, обычно это двух- или трехконтактные IDC, поэтому как одножильный, так и многожильный телефонный провод 26–28 AWG удерживается после обжима. Используйте плоский 4-жильный стационарный кабель (26 AWG — обычная спецификация OEM). Требуется модульная обжимная матрица 6P; Ethernet-инструмент 8P8C раздавит меньший нос. Защелка сверху, золото обращено к оператору, T/R в двух центральных положениях, если в инструкции к модему не указано иное.

Эта вилка неэкранирована и предназначена для передачи голоса/низкоскоростной передачи данных. Типичные номиналы для этого семейства: сигнал около 1,5 А/125 В переменного тока, контактное сопротивление в десятки миллиом, 750 циклов соединения, в помещении от -10 °C до +60 °C. Не указывайте его для PoE или 10G. На открытом воздухе или влажным каплям нужен другой корпус, а не более толстая золотая вспышка.

Где покупатели используют телефонные вилки 6P4C

Телефонная трубка-стенка часто имеет вид 4P4C на трубке и 6P4C на стене. Этот артикул является настенным/модемным/сигнальным устройством. Типичные работы: заводские телефонные кабели, пигтейлы модемов ADSL, аналоговые порты факса и POS, провода коммуникатора пожарной сигнализации и запасные сумки для строительства MRO. По умолчанию используется сухая реклама в помещении.

Как написать ЗП

Состояние: модульный разъем RJ11 6P4C, позолоченный, прозрачный ПК, 4 контакта. Не пишите «RJ45» или «вилка Cat6 8P8C». Это 8P8C, и они не подходят к кристаллу 6P или телефонному разъему.

Часто задаваемые вопросы

Это RJ11 или RJ45?

РДЖ11 6P4C. Четыре золотых контакта. RJ45 имеет восемь контактов и более широкий нос. Они не являются взаимозаменяемыми.

6P4C или 4P4C?

Этот корпус представляет собой 6-контактную телефонную вилку с четырьмя контактами. 4P4C — это меньший разъем для телефона. Если вы заделываете витой шнур на трубке, закажите 4P4C. Если вы подключаете линейный шнур к стене или модему, закажите 6P4C.

Будет ли он работать на DSL-модеме?

Да, для настенного аналогового/DSL-кабеля с разъемом RJ11. Он не заменит Ethernet RJ45 на стороне LAN модема.

Какой инструмент мне нужен?

Модульный обжимной инструмент с матрицей 6P (RJ11/RJ12). Инструмент 8P только для Ethernet — неподходящая полость.

Можно ли загрузить в один корпус 2 или 6 контактов?

Да, как родственные SKU: 6P2C и 6P6C. Тот же чистый компьютер, другое количество золота. Скажите, что в запросе цен.

Частная торговая марка?

Маркировка мешка или коробки, толщина золота и смешанные коробки с [телефонные модульные вилки](#) являются стандартными опциями OEM.

Технические характеристики

Характеристика	Опубликованное значение
Элемент	Спецификация
Название продукта	RJ11 6P4C позолоченный модульный телефонный разъем, прозрачная головка
Интерфейс	6-позиционный модульный штекер с 4 контактами (6P4C)
Общее имя	RJ11 (4-проводная нагрузка)
Жилье	Прозрачный поликарбонат
Контакты	4 позолоченных лезвия (центральные положения)
Экранирование	Неэкранированный
Прекращение действия	Обжим IDC, матрица 6P
Провод (типовой)	26–28 AWG, плоский 4-жильный телефонный кабель
Долг	POTS, модем ADSL/VDSL, факс, коммуникатор сигнализации
Не для	8P8C Ethernet / Cat5e–Cat8; Трубка 4P4C, если не указано иное
Электрический класс (типовой)	сигнал 1,5 A/125 В переменного тока; ≥ 750 циклов стыковки
ОЭМ/ОДМ	Толщина золота, братья и сестры 6P2C / 6P6C, наполнители, количество в упаковке